

Nödbelysningsarmaturer Consent JOBLUX Focus Power LED Handstrålkastare

Fabrikat:	CONSENT / LITON AB
Kapslingsklass:	Handstrålkastare IP44, Klass II
Montage:	Fritt stående eller placerad i konsol som kan monteras på vägg. Konsol och bärrem med fastsättning medlevereras.
Utförande:	Handstrålkastare av röd ABS-plast. Reflektorn ger riktat ljus med räckvidd ca 200 m. Omkopplare för hel- eller sparljus. Riktbar framåt/bakåt 60°.
Aggregat:	Inbyggt laddningsaggregat med skydd mot överladdning, djupurladdning och kortslutning. En röd och en grön lysdiod indikerar laddningsstatus, lysande röd diod visar att laddning pågår och när både röd och grön diod lyser är batteriet fulladdat. Handstrålkastaren fungerar som nödbelysning när den står under laddning och har omkopplaren i läge till. Vid nätavbrott tänds lampan på hel- eller sparljus, beroende på omkopplarens läge.
Batteri:	Levereras inklusive underhållsfritt slutet Pb-batteri 6V 4Ah. Återuppladdningstid ca 18h.
Ljuskälla:	Levereras inklusive LED lampa 3W, samt 1st LED för sparljus 0,2W. Brinntid vid helljus ca 8h och vid sparljus ca 120h.
Anslutning:	Försedd med stickpropp. Laddaren (europastickpropp) har 1,7m svart anslutningskabel med stickpropp för anlutning till handlampan.
Elektriska data:	Ansluts till 230Vac, 50Hz.



E:nr:	Artikel:	Typ Joblux Power	Batteri Pb	Färg	Bredd	Höjd	Djup	Vikt
73 200 39	Consent Joblux Focus Power LED	LED Joblux 90	6V 4Ah Pb	Röd	126mm	336mm	112mm	2,00kg
	Consent Reservbatteri Focus	Batteri	6V 4Ah	Svart	46mm	100mm	70mm	0,82kg
73 200 36	Consent Reservbatteri Joblux 90	Batteri	6V 7Ah	Svart	120mm	80mm	60mm	0,60kg